



Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M125nw

Idealne rozwiązanie dla firm wymagających prostego i ekonomicznego urządzenia do drukowania, kopiowania i skanowania. Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro jest łatwe w instalacji i umożliwia drukowanie dokumentów wysokiej jakości, natomiast jego kompaktowe rozmiary zapewniają wykorzystanie niewielkiej przestrzeni.



Większy zasięg połączenia z drukarką – możliwość ustawienia w dowolnym miejscu dzięki wbudowanej funkcji druku bezprzewodowego.

- Prosta konfiguracja, drukowanie i udostępnianie przez wbudowaną kartę sieciową Ethernet lub połączenie bezprzewodowe¹.
- Nie zwalnij tempa swojej firmy: Drukowanie i kopiowanie z prędkością maks. 20 str./min.
- Urządzenie drukuje pierwszą stronę w zaledwie 9,5 sekundy.

Drukowanie na własnych warunkach:

- Drukuj bez problemów z dowolnego miejsca za pomocą smartfona, tabletu i komputera, korzystając z usług HP ePrint i Apple® AirPrint™^{2, 3}.
- Łatwe drukowanie z urządzeń przenośnych – bez łączności sieciowej – za pomocą bezpośredniego druku bezprzewodowego⁴.
- Bezpośrednie połączenie urządzenia wielofunkcyjnego z komputerem lub komputerem przenośnym za pomocą wbudowanego szybkiego portu USB 2.0.

Zajmij się podstawowymi sprawami.

- Szybka obsługa zadań dotyczących dokumentów to szybka droga do sukcesu z urządzeniem wielofunkcyjnym, które zapewnia szybkie drukowanie, kopiowanie i skanowanie.
- Szybkie rozpoczęcie pracy dzięki funkcji HP Smart Install – nie wymaga płyty CD⁵.
- Łatwe kopiowanie obu stron dwustronnego dokumentu identyfikacyjnego na pojedynczą stronę.
- Łatwiejsza obsługa – dzięki prostemu, intuicyjnemu panelowi sterowania drukowanie jest możliwe zaraz po uruchomieniu urządzenia.



¹ Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od drukarki. ² Obsługuje systemy OS X® Lion i OS X Mountain Lion oraz następujące urządzenia z systemem iOS 4.2 lub nowszym: iPad® (wszystkie modele), iPhone® (3GS lub nowszy) i iPod touch® (3. generacji lub nowszy). Współpracuje z drukarkami HP obsługującymi technologię AirPrint i wymaga połączenia drukarki z tą samą siecią, z którą jest połączone urządzenie z systemem OS X lub iOS. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego. OS X, iPad, iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi Apple® Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. AirPrint™ i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc. ³ Drukowanie lokalne wymaga podłączenia urządzenia przenośnego i drukarki do tej samej sieci lub bezpośredniego połączenia bezprzewodowego z drukarką. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego. Praca bezprzewodowa obsługuje wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Drukowanie zdalne wymaga połączenia internetowego z drukarką HP obsługującą połączenia sieciowe. Może również wymagać odpowiedniej aplikacji lub oprogramowania. Korzystanie z bezprzewodowego połączenia szerokopasmowego za pomocą urządzeń przenośnych wymaga zawarcia oddzielnej umowy o świadczenie usług. Informacje o dostępności i zasięgu sieci można uzyskać u usługodawcy. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/mobileprinting. ⁴ Do bezpośredniego połączenia bezprzewodowego z urządzeniem HP może być wymagana aplikacja lub odpowiedni sterownik. Więcej informacji można znaleźć na stronie hpconnected.com. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego. ⁵ Program HP Smart Install obsługuje tylko system Windows.





Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M125nw

DANE TECHNICZNE

Funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
Technologia druku	Druk laserowy
Standardowe języki drukarki	PCLm/PCLmS
Prędkość druku	A4 w czerni: Do 20 str./min; Czas wydruku pierwszej strony w czerni: W ciągu zaledwie 9,5 s
Opcje wydruku z dupliksem	Ręczny (z obsługą przez sterownik)
Rozdzielczość druku	W czerni (best): Do 600 x 600 dpi;
Rozdzielczość technologii druku	FastRes 600; FastRes 1200
Cechy inteligentnego oprogramowania drukarki	Smart Install, technologia HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Apple AirPrint™, bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe, wbudowany serwer internetowy
Obciążalność	Miesięcznie, A4: Do 8000 stron
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	Od 250 do 2000
Pojemność automatycznego podajnika dokumentów	Brak
Prędkość kopiowania	Czarny (A4): Do 20 kopii/min
Rozdzielczość kopiowania	Czarny (tekst i grafika): Do 300 x 300 dpi; Kolor (tekst i grafika): Do 400 x 600 dpi
Maksymalna liczba kopii	Do 99 kopii
Skala zmiany rozmiarów w kopiarce	25 do 400%
Ustawienia kopiarki	Liczba kopii; Przyciemnianie/rojaśnianie; Zmniejszanie/powiększanie; Optymalizacja (szkic, tekst, tryb mieszany, obraz); Rozmiar papieru
Inteligentne cechy oprogramowania kopiarki	Maks. 99 kopii; Zmniejszanie/powiększanie od 25% do 400%; Kontrast (rojaśnianie/przyciemnianie); Rozdzielczość (jakość kopii), kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych
Typ skanera	Płaski
Prędkość skanowania (A4)	Do 7 str./min w czerni, do 5 str./min w kolorze
Skanowanie kolorowe	Tak
Rozdzielczość skanowania	Urządzenie: Do 1200 x 1200 dpi; Optyczny: Do 1200 dpi
Poziomy skali szarości/Głębina bitowa	256, 24-bitowa
Format pliku skanowania	Oprogramowanie do skanowania systemu Windows obsługuje pliki w formatach: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; Oprogramowanie do skanowania systemu Mac obsługuje pliki w formatach: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF z możliwością wyszukiwania tekstu, RTF, TXT
Tryby skanowania	Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) lub Device Stage (Windows 7, Windows 8); Oprogramowanie zgodne ze standardem TWIN lub WIA
Wersja sterownika Twain	Wersja 1.9
Technologia skanowania	Czujnik Contact Image Sensor (CIS)
Maksymalny format skanowania	Płaski: 216 x 297 mm
Standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów	Skanowanie do poczty elektronicznej z użyciem oprogramowania HP; skanowanie do aplikacji z użyciem oprogramowania HP; skanowanie do pliku z użyciem oprogramowania HP
Standardowe podłączenia	Port Hi-Speed USB 2.0; wbudowany port sieci Fast Ethernet 10/100Base-TX; interfejs bezprzewodowy 802.11b/g/n
Możliwość pracy w sieci	Przez wbudowany interfejs sieciowy 10/100 Base-TX
Obsługiwane protokoły sieciowe	Przez wbudowany interfejs sieciowy: TCP/IP, IPv4, IPv6; druk: Port TCP-IP 9100 tryb bezpośredni, konfiguracja LPD (obsługa tylko trybu surowego), usługi druku sieciowego; wykrywanie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Konfiguracja IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (beztanowe adresy link-local i przez router, stanowe adresy przez DHCPv6); zarządzanie: SNMPv1, HTTP
Możliwość pracy bezprzewodowej	Tak, wbudowany interfejs WiFi 802.11b/g/n
Możliwość druku mobilnego	Usługa HP ePrint, funkcja Wireless Direct Printing, funkcja Apple AirPrint™
Panel sterowania	2-wierszowy wyświetlacz LCD; przyciski (Up (W górę), Down (W dół), OK, Cancel (Anuluj), Back (Wstecz), Setup (Ustawienia), Number of Copy (Liczba kopii), Dark/Light (Przyciemnianie/rojaśnianie), Mono copy (Jedna kopia), Copy Menu (Menu kopiowania), ePrint, Wireless (Druk bezprzewodowy), Power (Zasilanie)); 4 wskaźniki LED (Attention (Uwaga), Ready (Gotowość), Power (Zasilanie), Wireless (Połączenie bezprzewodowe))
Pamięć standardowa	128 MB
Rozszerzenie pamięci	Bez możliwości rozszerzenia
Szybkość procesora	600 MHz
Nośniki	Papier (zwykły, LaserJet), koperty, folie, etykiety, pocztówki
Obsługiwane formaty nośników	A4; A5; koperty (ISO DL, C5, B5); karty pocztowe
Własne wymiary nośników	Od 76 x 127 do 216 x 356 mm
Waga nośnika wg drogi papieru	Podajnik 1: od 60 do 163 g/m,
Obsługa druku	podajnik na 150 arkuszy; Odbiornik papieru na 100 arkuszy wydrukiem do dołu; Opcja druku dwustronnego: Ręczny (z obsługą przez sterownik); Podajnik kopert: Brak; Standardowe podajniki papieru: 1; Pojemność podajników: Maksymalna pojemność podajników: Do 150 arkuszy, Do 10 kopert; Pojemność odbiorników: Maksymalna pojemność odbiorników: Do 100 arkuszy

Zawartość opakowania	CZ173A: Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M125nw, Zainstalowany fabrycznie startowy wkład z czarnym tonerem HP LaserJet (ok. 700 stron); Instrukcja instalacji, skrócona instrukcja obsługi, podręcznik użytkownika, ulotka dot. pomocy technicznej, karta gwarancyjna; Dokumentacja i oprogramowanie urządzenia na płycie CD; przewód zasilania; Przewód USB
Materiały eksploatacyjne	CF283A HP 83A wkład z czarnym tonerem
Dołączone oprogramowanie	Windows: HP Installer/Uninstaller, sterownik druku HP PCLmS, sterownik skanowania HP WIA, sterownik skanowania HP TWAIN, HP Scan, Status Alerts, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, sterownik druku HP PCLmS, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater
Zgodne systemy operacyjne	Pełna instalacja oprogramowania obsługiwana w systemach: Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows XP (32-bit) (SP2 lub nowsza wersja); Instalacja samego sterownika obsługiwana w systemach: Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32-bit/64-bit) (SP1 lub nowsza wersja), Windows XP (64-bit) (SP2 lub nowsza wersja); Mac OS X v10.6.8 lub nowsza wersja; Linux: Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie pomocy technicznej dla systemu Linux: hplipopensource.com/hplip-web/install.html
Minimalne wymagania systemowe	PC: Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows XP (32-bit) (SP2 lub nowsza wersja); Wymaga 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym (płyta CD i instalacja sieciowa); Wymaga 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym (wersja pudełkowa dla funkcji Smart Install); 512 MB pamięci RAM; Napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem; Port sieciowy lub USB Mac: Mac OS X v10.6; Processor PowerPC G4, G5, lub Intel® Core™; 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym; Napęd CD-ROM/DVD-ROM lub połączenie z Internetem; Port sieciowy lub USB
Zarządzanie drukarką	HP Device Toolbox; Status Alerts (instalacja domyślna)
Zarządzanie bezpieczeństwem	Wbudowany serwer internetowy zabezpieczony hasłem; 802.11: WEP, WPA, WPA2; Zmiana hasła społeczności za pomocą protokołu SNMPv1
Zasilanie	Typ zasilacza: Wbudowany zasilacz Zasilanie: Napięcie wejściowe: 220 – 240 V pr. zm. (+/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Średnie zużycie energii: 0,502 kWh/tydzień Opis poboru energii elektrycznej: 465 W (drukowanie), 110 W (kopiowanie), 2,2 W (tryb gotowości), 0,7 W (tryb uśpienia/urządzenie wyłączone automatycznie), 0,1 W (urządzenie wyłączone ręcznie). Średnie zużycie energii: 0,502 kWh/tydzień. Technologia funkcji oszczędności energii: Technologia HP Auto-On/Auto-Off
Akustyka	Poziom mocy akustycznej: 6,1 B(A) Ciśnienia emisji akustycznych: 48 dB (A)
Środowisko pracy	Zakres temperatur pracy: Od 17,5 do 25°C Zalecana temperatura pracy: Od 17,5 do 25°C Zakres temperatur w czasie pracy: Od -20 do 60°C Zalecany zakres wilgotności w czasie pracy: wilgotność względna 30-70% Zakres wilgotności po wyłączeniu: wilgotność względna od 10 do 90% Zakres wilgotności podczas pracy: Wilgotność względna od 10 do 80%
Certyfikacje produktu	CISPR 22:2008/PN-EN 55022:2010 – klasa B, PN-EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, PN-EN 61000-3-3:2008, PN-EN 55024:2010, FCC tytuł 47 CFR, część 15 klasa B/ICES-003, wydanie 5, GB9254-2008, GB17625.1-2003, dyrektywa dot. zgodności elektromagnetycznej 2004/108/WE (Europa), inne certyfikaty dot. zgodności elektromagnetycznej wymagane przez poszczególne kraje.; Certyfikacje zasad bezpieczeństwa i zgodności z przepisami: IEC 60950-1:2005 +A1 (międzynarodowa), EN 60950-1:2006 +A1:2009 +A1:2010 +A12:2011 (EU), IEC 60825-1:2007, licencja GS (Europa), EN 60825-1:2007 (urządzenie laserowe/LED klasy 1), dyrektywa dla urządzeń niskonapięciowych 2006/95/WE ze znakiem CE (Europa), inne certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach.; ENERGY STAR: Tak
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	Wymiary: 420 x 365 x 254 mm Maks. wymiary produktu: 420 x 438 x 254 mm Wymiary opakowania: 497 x 332 x 350 mm
waga produktu	8,0 kg
Gwarancja	Roczna gwarancja ograniczona. Gwarancja może się różnić w zależności od kraju, zgodnie z wymogami prawa. Informacje na temat wyróżnianych usług HP oraz opcje pomocy technicznej w danym regionie są na stronie hp.com/support .
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Chinach
Opcje usług i pomocy technicznej	UH757E HP Care Pack dla drukarek LaserJet z wymianą w następnym dniu przez 3 lata UH761E HP Care Pack dla drukarek LaserJet ze standardową wymianą przez 3 lata. (UH757E: Tylko Austria, kraje bałtyckie, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy, Grecja, Węgry, Polska, Słowacja. UH761E: Wszystkie kraje europejskie, Bliskiego Wschodu i Afryki).

Dzięki niezawodnej pomocy technicznej można uzyskać najlepszą jakość obrazu. Usługi w pakiecie HP Care Pack pomagają w rozbudowie środowiska druku i przetwarzania obrazu, ochronie inwestycji w informatykę i rozwijaniu firmy z wykorzystaniem osobistej, dostosowanej do wymagań użytkownika pomocy technicznej w przystępnej cenie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: <http://www.hp.com>

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M125nw CZ173A

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą być uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. Wszystkie znaki firmowe i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Publikacja na region EMEA Styczeń 2014 4AA5-0205PLE